

Combiné téléphonique

Rév. 29/09/2006

Code commande : 3153400000

Ce combiné téléphonique est équipé d'une capsule micro électret et d'un transducteur. Sa connectique de type RJ09 est compatible avec le cordon « Data/audio » (Code commande : 4404000205) et permet d'utiliser le service GSM/Voix avec les modems **Fastrack / GenLoc 31e**. Le combiné est livré seul, sans cordon de raccordement.

Micro :

Type : Electret
 Emission Efficacité : -64dB +3.5 / -0.5
 Bande passante : 100Hz - 10KHz à +/- 2dB
 Tension de fonctionnement : de 2 à 10V
 Résistance de polarisation : < 650µA à Vcc : 6V

Transducteur :

Type : Capsule Merry Dynamic Transducer DTR160
 Caractéristiques : 93.5dB 300ohm +/-20%

Boîtier

ABS blanc

Connecteur

Type RJ09 femelle (4 broches)

Désignation	RJ09
Micro +	1
Speaker +	2
Speaker -	3
Micro -	4



Les descriptions et illustrations non contractuelles du présent document sont données à titre indicatif. ERCO & GENER se réserve le droit d'apporter toute modification